

三五轴控制器接口			松下New-E伺服驱动器接口		
引脚号	信号定义	信号说明	引脚号	信号定义	信号说明
10	P+	正转脉冲输出	20	PULS1	指令脉冲输入1
11	P-		21	PULS2	
13	S+	反转脉冲输出	22	SIGN1	指令脉冲输入2
14	S-		23	SIGN2	
2	A+	A相脉冲输入	13	OA+	A相差分输出
3	A-		14	OA-	
4	B+	B相脉冲输入	15	OB+	B相差分输出
5	B-		16	OB-	
6	Z+	Z相脉冲输入	17	OZ+	Z相差分输出
7	Z-		18	OZ-	
1	+24V	+24V电源	1	COM+	外接控制电源+
9	GND	+24V电源地	11	COM-	外接控制电源-
8	SON	伺服使能	2	SRV-ON	伺服使能
15	ALRM	异警发生	8	ALM	伺服报警
12	BRAKE	刹车信号	10	BRK-OFF	刹车信号